


## Firmware Update über das Drucker WebPanel

Geben Sie die IP Adresse Ihres Druckers in Ihren Webbrowser ein.



Auf der Startseite des WebPanels klicken Sie auf **Printer Actions**



Dann auf **Download Firmware**

## WebPanel 2610+

### Printer Firmware Download

Welcome to the Printer Firmware Download page. There are some things to keep in mind when updating the printer's flash memory.

Make sure you have a file that is compatible with this printer model.

You may wish to perform the [Retrieve Configuration From Printer](#) procedure before loading new firmware. Once the firmware update is complete, you can then perform the [Send Configuration To Printer](#) procedure to restore all printer configurations.

Be sure to place the printer in the online state using the **State** link to the right.

After the file has been downloaded to the printer, you will temporarily lose contact with the printer. You should be able to re-establish contact with the printer after several minutes.

In the event of a power loss during the "critical" flash process, recovery must be performed by downloading the firmware through the parallel port.

The Printer Firmware Download process performs error checking on the downloaded file, before updating the printer's flash memory. File format, S-Record checksums, and file termination are all verified. If you encounter a problem, make sure you are selecting the correct file and version. If the problem persists, contact Dascom Technical Support for assistance.

Continue

  
[Printer Actions Page](#)

[| Home](#) | [Advanced Configuration](#) | [Technical Support](#) | [Logout](#) |

Weiter auf **Continue**

## WebPanel 2610+

### Download Firmware

Select the file and press the send button. **Once the send button is selected, the file will be transmitted to the printer. This may take a few minutes before a response can be returned and the printer reset, so do not reselect and send the file until after the response appears.**


Filename  Keine Datei ausgewählt.

Send

  
[Refresh](#)  
[Printer Actions Page](#)

Klicken Sie auf **Durchsuchen**



Wählen Sie die Firmwaredatei (Dateiendung .mot) aus und klicken Sie auf öffnen.



Klicken Sie auf **Send**

**Download Process**

The file is currently being uploaded to the printer. After 2 minutes, the printer will either display new information on the control panel or perform a reset. If neither of these actions happen, the process failed. Make sure the correct file was selected for download and try again.

[Home](#) | [Advanced Configuration](#) | [Technical Support](#) | [Logout](#)

Sie erhalten dann folgende Meldung der Drucker wird dann neu Starten und deshalb kurzzeitig nicht erreichbar sein nach ca. 3 Minuten sollten Sie wieder zugriff über das WebPanel erhalten.



**WebPanel 2610+**

**Getting Started**

Welcome to WebPanel. From here it is possible to see the status of the 2610+ printer as well as configure some of the printer options. The right side of this window contains information and current status of your printer.

**Printer 2610+**

- Printer Status
- Printer Configuration
- Printer Actions

**Printserver**

- Printserver Status
- Advanced Configuration



**Printer Status**

Printer:	2610+
Online Status:	Online
Processing State:	Idle
Loaded Menu:	Menu 1
Status / Error:	None
Firmware:	ID:538012E PRG
Serial No:	834217250030
Asset No:	
Fb. No:	834217250030
Panel Lock	OFF

**Printserver Status**  
Virtual Control Panel

Auf der Startseite des WebPanels können Sie anschließend prüfen ob die gewünschte Firmware installiert wurde.